

mini – Blitzgenerator G 1000 Twin

Lampenausgänge mini und allround

wahlweise 2 x mini + 1 x allround Art. Nr. 8005 oder 2 x allround Art. Nr. 8006
auf Wunsch auch 3 x 8 pol. alte Version G 1000 – Ministar Art. Nr. 8007

- menügesteuerter Mikroprozessor
- Digitale Leistungsregelung über 4 Blenden in 1/10 Stufen
- 100% Wiederholgenauigkeit der Einzelblitze
- Automatische Leistungsreduzierung
- Blendenwerte ablesbar numerisch u. Balkenanzeige über LCD Display
- programmierbare Blitzanzahl von 1 – 20 und Blitzverzögerung von 0,1 – 5 sec.
- Speicherung der eingestellten Leistungswerte und Schaltzustand der Lampendosen beim Ausschalten des Gerätes

Mit diesem Generator kann das gesamte Lampenprogramm der Mini-Serie über zwei Lampendosen betrieben werden und zusätzlich über eine Lampendose die Lampen der Allround-Serie. In der Ausführung mit zwei Lampendosen allround (Art.Nr.: 8006), schließt dieses Gerät mit 1000Ws die allround-Serie nach unten ab.



Technische Daten	G 1000 Twin
Blitzleistung	1000Ws
Leistungsregelung in 1/10 Blendenstufen	Vier Blenden
Leistungsreduzierung automatisch	62,5 – 1000Ws
Ladezeit	0,5 – 3,0 sec.
Lampenanschlüsse abschaltbar	3 symmetrisch
Netzspannung	230 V AC
Sicherung	10 A M
Einstelllicht	Max. 150W/12V mini; Max. 650W/230V allround
Leistungskontrolle	LC - Display
Blitzbereitschaftsanzeige	LED und akustisches Signal abschaltbar
Fotozelle	abschaltbar
Gehäuseabmessungen	25,5x30x14 cm BxTxH
Gewicht	Ca. 7kg
Bestellnummer	8005