

allround – **Blitzgenerator** G 1000 T digital

- Zwei Lampenausgänge einzeln abschaltbar, sym. Leistungsverteilung
- menügesteuerter Mikroprozessor
- digitale Leistungsregelung über vier Blenden in 1/10 Stufen
- 100% Wiederholgenauigkeit der Einzelblitze
- Automatische Leistungsreduzierung
- Blendenwerte ablesbar numerisch und Balkenanzeige über LCD - Display
- Programmierbare Blitzanzahl von 1 – 20 und Blitzverzögerung von 0,1 – 5 sek.
- Speicherung der eingestellten Leistungswerte und Schaltzustand der Lampendosen beim Ausschalten des Gerätes
- Regelbares Einstelllicht über elektronischen Tastdimmer für 1 oder 2 Dosen gegen Aufpreis möglich

Mit diesem kleinen, handlichen Generator haben Sie die Möglichkeit das gesamte Lampenprogramm der allround – Serie zu betreiben. Auch ‚on location‘ ist er ein zuverlässiger und kompakter Reisebegleiter. Dieses Gerät mit 1000Ws schließt die allround Serie nach unten ab.



Technische Daten

Blitzleistung:

Leistungsregelung in 1/10 Blendenstufen:

Leistungsreduzierung automatisch:

Ladezeit:

Lampenanschlüsse abschaltbar:

Netzspannung:

Sicherung:

Einstelllicht:

Leistungskontrolle:

Blitzbereitschaftsanzeige:

Fotozelle:

Gehäuseabmessungen:

Gewicht:

Bestellnr.:

G 1000 T digital allround

1000 Ws

4 Blenden

62,5 – 1000 J

0,5-3,0 sek.

2 symmetrisch

230 V AC

10 A M

Max. 2 x 650W/230V

LC - Display

LED und akustisches Signal abschaltbar

25,5 x 30 x 14cm BxTxH

Ca. 7kg

8006

